



## TOWER-3

pistorasia | alulook |

Tuotekoodi: 63171

### Tasoon upotettava pistorasia

LIMENTE TOWER-3 on tyylikäs pistorasiatorni, joka soveltuu käytettäväksi monissa eri kohteissa, kuten keittiössä, konttoreissa ja työpisteissä. Pistorasiat ovat normaalisti tason alla piilossa ja tarvittaessa ne nostetaan ylös näkyville. Käytön jälkeen pistorasiatorni painetaan takaisin alas.

Tuote sisältää kolmeosaisen pistorasian ja kahden metrin syöttöjohdon. LIMENTE TOWER-3 voidaan tarpeen mukaan asentaa niin pysty- kuin vaaka-asentoon.

### Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Tower-3 on saatavissa alumiini/musta-yhdistelmänä.

### Asennus ja sähköliitäntä

LIMENTE TOWER -pistorasia on yksinkertainen ja nopea asentaa. Tasoon tehdään 80 mm reikä, johon pistorasiatorni kiristetään altpäin mutterilla. Sähköliitäntä tapahtuu mukana oleva 2 m pistotulppaliitännäisen johdon avulla. Huomioi, että max. kahden metrin etäisyydellä tulee olla maadoitettu pistorasia ja että pistorasia vaatii asennussyvyyttä n. 20 cm. Asennus ei vaadi sähköasentajaa.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- Kolmoispistorasia
- 2m integroitu syöttöjohto pistotulpalla

## TOWER-3 PISTORASIA ALU

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	63171
VIIVAKOODI	6430022829978
SÄHKÖNUMERO	2407113
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	-

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	230.0 x 111.0 x 111.0
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	-
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/lapetek_tower-3.pdf">http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/lapetek_tower-3.pdf</a>

## TOWER-3 PISTORASIA ALU

