

TURN

pistorasia | rst

Tuotekoodi: 63181



Sähköisesti esille tuleva pistorasia

Tasoon upotettu tyylikäs pistorasia kääntyy näyttävästi esille, kun asetat sormen pistorasiassa olevan sinisen valon päälle. Tukevaan runkoon asennetut neljä pistorasiaa/kolme pistorasiaa ja USB-liittimet ovat nyt käytettävissä ja käytön jälkeen voit sulkea pistorasian asettamalla sormi uudestaan sinisen valon päälle. Pistorasian sininen valo palaa aina kun pistorasia on paikoillaan ja kääntymisen ajaksi valo muuttuu punaiseksi ja vilkkuvaksi. Kiinni ollessaan pistorasiat ovat piilossa ja näkyvissä on laadukkaasti viimeistelty tasaisen pinta sekä pienet sivuanturit.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Väri vaihtoehdot

VersaTurn on aina pintamateriaaliltaan ruostumatonta terästä.

Asennus

VersaTurn-pistorasia on yksinkertainen ja nopea asentaa. Tasoon (10 – 55 mm) tehdään asennusohjeen mukainen reikä, johon pistorasia asetetaan ja kiristetään altpäin mukana tulevilla kiristysruuveilla. Sähköliitäntä tapahtuu mukana toimitettavan 2 m pistotulppaliitännäisen johdon avulla. Huomioi, että max. kahden metrin etäisyydellä on oltava maadoitettu pistorasia ja että pistorasia vaatii asennussyvyyttä n. 10 cm.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pistorasia 2m syöttöjohdolla
- maadoitettu pistotulppa

TURN PISTORASIA RST

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	63181
VIIVAKOODI	8028067029910
SÄHKÖNUMERO	2529510
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	25 Upotettavat pistorasiat
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	390.0 x 112.0 x 102.0
ASENUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C - +40°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Turn.pdf