

SMART 110

(läsnäolotunnistin 60 cm) |

Tuotekoodi: 640110S3



Läsnäolotunnistin / lyhyt etäisyys

Valaistuksen automatisoitu ohjaus on parhaimmillaan silloin kun käyttäjän huomaamatta valot ovat päällä kun niitä tarvitaan ja siellä missä niitä tarvitaan. Valojen turha päälläolo ja sähkönkulutus vähenevät samalla kun turvallisuus lisääntyy. LIMENTE 100 -sarja on suunniteltu automatisoimaan valaistuksen ohjausta kaikissa kodin tiloissa. Järjestelmä syyttää minkä tahansa huoneen valot, komeron valot tai vaikka keittiön välitilan valot silloin kun valoa tarvitaan. Valot pysyvät päällä niin kauan kuin olet tilassa tai esimerkiksi komeron ovi on auki. Automaattinen valaistuksen ohjaus tekee kodin valaistuksesta uudenlaisen mukavuus ja turvallisuustuotteen ja samalla se on myös ekologinen tapa käyttää valoja.

Läsnäolon tunnistava LIMENTE SMART 110 sopii esimerkiksi keittiön välitilan tai wc:n peilivalon ohjaamiseen. Järjestelmä tunnistaa kun tulet sen lähelle ja pitää valot päällä kunnes poistut tunnistimen läheltä. Tunnistimen läheisyydestä poistumiseen reagoidaan pienellä viiveellä, jolloin esimerkiksi lyhytaikainen poissaolo ei vielä sammuta valoja. Smart 120 tunnistimen ansiosta valot ovat päällä aina silloin kun valoa tarvitaan, mutta toisaalta turhaa päällä oloa vähennetään. Tunnistusetäisyys on noin 60 - 100 cm. Mikäli haluat valojen syttyvän heti kun huoneeseen tullaan, käyty Smart 130 läsnäolotunnistinta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Valaistuksen säätäminen

Limente Smart 110 toimii automaattisena ON/OFF kytkimenä.

Asennus

LIMENTE SMART 100 -sarjan elektroniikkayksikkö ja tunnistin ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Pienikokoisessa elektroniikkayksikössä on naaras- ja uros pistotulppaliitännät. Urospistotulppa painetaan pistorasiaan ja naaraspistotulppaan kytketään ohjattavien valojen virtalähde. Asennuksen voit tehdä myös itse.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- 3 x PIRliiketunnistin pikaliittimellä
- jakotukki
- elektroniikkayksikkö pikaliittimin

SMART 110 3 X PIR

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	640110S3
VIIVAKOODI	6438400001237
SÄHKÖNUMERO	2600830
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Liiketunnistin
ETIM LUOKKA	Liiketunnistin/läsnäolotunnistin EC000133
ETIM TUOTERYHMÄ	26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus
VALAISIMEN VÄRI	Musta
VALONLÄHDE	-

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	96.0 x 37.0 x 20.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Europlug pistoke
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.lapetek.fi/tuotekuvat/ao/limente_smart100.pdf