

LIMENTE SMART CLASSIC

2-delad kontroll | 24 V | vit

Artikelnummer: 640522



Trådlöst ljusstyrningsset – tidlös design som passar många stilar

LIMENTE SMART CLASSIC-serien erbjuder en enkel och stilren lösning för ljusstyrning, till exempel i köket och andra delar av hemmet. Belysningen styrs av en stilren väggbrytare (sändare) med av/på-funktion och dimningsfunktion. Brytaren behöver ingen kabelledning, så den kan placeras fritt på önskad plats i rummet. Du behöver inte en elektriker för att installera denna produkt, du kan enkelt installera den själv.

Det kan finnas flera brytare som styr samma dimmers (mottagare), och med en strömbrytare kan du styra flera olika dimmers, vilket gör det enkelt att utöka systemet i efterhand. På så sätt kan du enkelt lösa ljusstyrningen, till exempel i en trappa, där ljusen måste kunna stängas av och på både nedifrån och uppifrån. Den trådlösa ljusstyrningen kräver ingen separat elektrisk installation, endast ett eluttag behövs för ljusets transformatorn. LIMENTE SMART CLASSIC är en komplett uppsättning med alla nödvändiga delar för att styra belysningen. Det trådlösa ljusstyrningssystemet består alltid av två delar: en dimmer som kommer mellan ljuset och transformatorn, och en trådlös brytare. Ljusen är anslutna till den trådlösa brytaren som fungerar som sändare via dimmerdelen som fungerar som mottagare, så en dimmer behövs alltid.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Justering av ljuset

Genom att reglera armaturerna kan belysningen alltid anpassas på rätt sätt för att skapa lämplig belysning till varje situation i hemmet. Genom att dimma LIMENTE-armaturer ändrar du belysningen i ditt hem från effektiv och klar till varm och mysig. Vid behov kan du använda samma brytare för att styra alla LIMENTE-armaturer i rummet, inklusive olika tak-, panel- och arbetsarmaturer. Armaturerna justeras behagligt jämnt och samtidigt, vilket ändrar stämningen i hela utrymmet. Med LIMENTE SMART-dimmern kan du steglöst justera LIMENTE LED-armaturernas ljusstyrka från 0 till 100%. Ett kort tryck på kontrollenheten slår på/av ljuset och ett långt tryck dimmar/ljusnar ljuset.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation

LIMENTE SMART CLASSIC 532 är en komplett uppsättning med alla nödvändiga delar för att styra belysningen. Brytaren och dimmern är enkla och snabba att installera och kräver ingen separat elektrisk installation. Du kan också göra installationen själv. LIMENTE SMART 520 är en trådlös 24 V-dimmer som installeras mellan transformatorn och lamporna. Dimmern har samma anslutning som transformatorn och samma anslutning som 24 V-lamporna. Maximalt 5 ljus kan kopplas i dimmern. En dimmer behövs för varje belysningsgrupp. LIMENTE SMART 520-dimmerenheten kan användas med alla 24 V LIMENTE-lampor (förutom CCT-märkta lampor). Observera att den totala maximala belastningen för lamporna inte får överskrida 96 W.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 2 delad trådlös kontroll
- 2 knappar i olika storlekar
- Plastic Free förpackning

SMART 522 CL-2 KONTROLL, VIT

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	640522
GTIN-KOD	6438400002999
ELNUMMER	2600841
ETIM ALLMÄNT NAMN	Dimmer
ETIM-KLASS	Dimmer EC000025
ETIM-GRUPP	26 Kopplingsur, termostater och armaturkontroll
FÄRG	
LJUSKÄLLA	-

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	85.0 x 85.0 x 17.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	-
NOMINELL LIVSLÄNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	-
EFFEKTIVITET	-
SPÄNNING	3 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	-
ANTAL TÄNDCYKLER	-
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	batteri, CR 2430
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_smart540_560_580.pdf

SMART 522 CL-2 KONTROLL, VIT

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
640532	SMART 532, CLASSIC LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640520	SMART 520, MOTTAGARE, 24 V

SMART 522 CL-2 KONTROLL, VIT

